

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH IS-TH2ER.M1

WYKONANIE GÓRNICZE EX I M1

Zestaw składający się ze skanera IS-TH2ER.M1 i smartfona IS540.1 5G dopuszczony do bezpiecznego i prostego stosowania w strefach zagrożenia wybuchowego. Wyposażony w moduł skanujący Zebra SE55 oraz technologię IntelliFocus™, nowy skaner z zielonym celownikiem oferuje imponujący zasięg odczytu do 12 metrów. Gwarantuje także szybką i precyzyjną identyfikację kodów kreskowych 1D i 2D – nawet w trudnych warunkach, takich jak zabrudzenia czy uszkodzenia kodów.



Zalety:

- Zasięg skanowania do 12 m – idealny do wysokich magazynów i dużych hal
- PRZM i zielony celownik – szybki odczyt nawet uszkodzonych kodów
- Transfer danych przez interfejs ISM – bez Bluetooth®
- Bezpośrednie połączenie z urządzeniem mobilnym
- Zasilanie z podłączonego urządzenia – bez baterii

Specyfikacja techniczna	
Skaner	ER (extended range) Zebra SE55(~12 m)
Wymiary	Rozmiar: 192,3 x 95,84 x 146 mm Waga: 370g
Rozdzielczość czujnika	2688 x 1520 pikseli
Rodzaje ochrony	IP68 Standard wojskowy MIL-STD 810H Praca w zakresie temperatur od -20 °C do +55 °C
Obsługiwane kody	3 mil Code 39 5 mil Code 39 5 mil PDF417 6.7 mil PDF417 10 mil DataMatrix 100% UPC (13 mil) 15 mil Code 128 20 mil Code 39 55 mil Code 39 100 mil Code 39 100 mil DataMatrix
Celowanie	Zielony laser 520 nm
Podświetlenie	2 LEDy ciepły-biały
Zasilanie	Za pośrednictwem smartfona IS540.1 zainstalowany IS540.1 może być ładowany przez rękojeść czytnika (wymagana ładowarka biurkowa IS-DCTH1.1)

Cecha przeciwwybuchowa:

I M1 Ex ia I Ma